



System:	pięcioprzewodowy
Wymiary:	345x170x330 dla W1911.. 345x340x330 dla W1912..
Masa:	3430 g dla W1911.. 6200 g dla W1912..
Napięcie zasilające:	220 V/50 Hz

Zestawy LOGI-NEXT przeznaczone są do samodzielnego montażu w domkach jednorodzinnych i dwurodzinnych. Zestawy te są proste w montażu a ich niezwykle atrakcyjny kształt sprawia, że doskonale pasują do wszystkich typów wnętrz. Umożliwiają wywołanie z kasety rozmównej jednego lub dwóch abonentów. Abonent ma możliwość obserwacji gości znajdujących się przed wejściem i rozmowy z nimi. Każdy z abonentów ma możliwość uruchomienia elektrozaczepu przy bramie przyciskiem w monitorze. Kasety rozmówne wykonane są ze stopów aluminium, przyciski są metalowe a okienka z nazwiskami abonentów są podświetlane. Połączenie kasety z monitorem wykonywane jest pięcioma przewodami – nie jest wymagany kabel koncentryczny. Zestaw dostarczany jest w estetycznym opakowaniu.

W zależności od odległości między kasetą zewnętrzną a monitorem należy stosować następujące przewody:

do 50 m	$2 \times 0,3 \text{ mm}^2 + 3 \times 0,6 \text{ mm}^2$
do 100 m	$2 \times 0,3 \text{ mm}^2 + 3 \times 1 \text{ mm}^2$
do 300 m	$2 \times 0,3 \text{ mm}^2 + 3 \times 1,5 \text{ mm}^2$

Kamera zamontowana w kasecie rozmównej jest zabezpieczona przed wpływami atmosferycznymi i czuła na podczerwień. Oświetlenie osoby naciskającej przycisk wywoływania realizowane jest tradycyjną żarówką lub promiennikiem podczerwieni.

Do zestawu można także podłączyć moduł pamięci obrazów. Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.

Rodzaje wykonania:

Zestaw z jednym monitorem wtykowym	W19011/127
Zestaw z jednym monitorem natynkowym	W19011/227
Zestaw z dwoma monitorami wtykowymi	W19012/127
Zestaw z dwoma monitorami natynkowymi	W19012/227