



Oznaczenia zacisków modułu MB-1 i MB-2:

- 1.0 wejście sygnału wywołania
- 1.A wyjście sygnału wywołania dla bramy A
- 1.B wyjście sygnału wywołania dla bramy B
- V zasilanie modułu (+12 do 16V)
- M wyjście sygnału z mikrofonu bramy do kasety elektroniki
- MA wejście sygnału z mikrofonu bramy A
- MB wejście sygnału z mikrofonu bramy B
- 4 masa sygnałowa
- 4.1 masa zasilania modułu
- G wejście sygnału głośnika z kasety elektroniki
- GA wyjście sygnału na głośnik bramy A
- GB wyjście sygnału na głośnik bramy B
- Z wejście sygnału załączenia elektrozaczepu
- ZA wyjście sygnału otwierającego elektrozaczep A
- ZB wyjście sygnału otwierającego elektrozaczep B
- S2 zasilanie drugiego bieguna elektrozaczepu
- WA wyjście sygnału podświetlenia „zajęte” bramy A (tylko w wersji MB-2)
- WB wyjście sygnału podświetlenia „zajęte” bramy B (tylko w wersji MB-2)

Zaciski 1 do 10 na listwie dodatkowej do dowolnego wykorzystania przez instalatora.