



<b>Wymiary:</b>	70x118x76
<b>Masa:</b>	150 g
<b>Zasilanie:</b>	12-15VDC
<b>Pobór prądu:</b>	max 100 mA
<b>Max. prąd elektrozaczeput:</b>	1A

Moduł przeznaczony do współpracy z kasetami elektroniki KE-9/4 umożliwiające podłączenie do niej kaset rozmównych umiejscowionych na kilku różnych wejściach. Moduł umożliwia rozmowę i uruchomienie elektrozaczeput bramy, z której wystąpiło wywołanie. Należy zainstalować tyle modułów, ile wejść musi obsłużyć system. Możliwa jest realizacja systemu obsługującego wejście główne i kilka wejść podrzędnych.

Moduł bramowy MB-3 produkowany jest w technologii montażu powierzchniowego. Jego obudowa jest przystosowana do montażu zarówno na szynie 35x75 DIN EN50022 jak i bezpośrednio na ścianie. Powinien być zasilany bezpośrednio z kasety elektroniki KE-9/4. Posiada wyjście do sygnalizacji aktywnej i nieaktywnej kasety rozmównych, może również realizować funkcję automatycznego odłączenia kasety rozmównych po ok. 30 sekundach. Dla wygody instalowania wskazane jest stosowanie modułu MK-1, który ułatwia prowadzenie przewodów lub MK-2, który dodatkowo umożliwia wywoływanie kilku unifonów jednym przyciskiem kasety rozmównych w systemach z łącznością wewnętrzną.