



System:	pięcioprzewodowy
Wymiary:	345x170x330 dla W1911.. 345x340x330 dla W1912..
Masa:	3430 g dla W1911.. 6200 g dla W1912..
Napięcie zasilające:	220 V/50 Hz

Zestawy LOGI-NEXT przeznaczone są do samodzielnego montażu w domkach jednorodzinnych i dwurodzinnych. Zestawy te są proste w montażu a ich niezwykle atrakcyjny kształt sprawia, że doskonale pasują do wszystkich typów wnętrz. Umożliwiają wywołanie z kasety rozmównej jednego lub dwóch abonentów. Abonent ma możliwość obserwacji gości znajdujących się przed wejściem i rozmowy z nimi. Każdy z abonentów ma możliwość uruchomienia elektrozaczepu przy bramie przyciskiem w monitorze. Kasetka rozmówna wykonana jest ze stopów aluminium, przyciski są metalowe a okienka z nazwiskami abonentów są podświetlane. Połączenie kasety z monitorem wykonywane jest pięcioma przewodami – nie jest wymagany kabel koncentryczny. W przypadku kasety rozmównej zamocowanej na zewnątrz zaleca się dwa dodatkowe przewody do zasilania ogrzewania kamery na czas mrozów. Zestaw dostarczany jest w estetycznym opakowaniu.

W zależności od odległości między kasetą zewnętrzną a monitorem należy stosować następujące przewody:

do 20 m	2 x 0,3 mm ² + 3 x 0,3 mm ²
do 50 m	2 x 0,3 mm ² + 3 x 0,5 mm ²
do 100 m	2 x 0,3 mm ² + 3 x 1 mm ²
do 200 m	2 x 0,3 mm ² + 3 x 1,5 mm ²
do 300 m	2 x 0,3 mm ² + 3 x 2 mm ²

Kamera zamontowana w kasecie rozmównej jest zabezpieczona przed wpływami atmosferycznymi i czuła na podczerwień. Kąt jej ustawienia można regulować w szerokim zakresie. Oświetlenie osoby naciskającej przycisk wywoływania realizowane jest promiennikiem podczerwieni.

Do zestawu można także podłączyć moduł pamięci obrazów. Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.

Rodzaje wykonania:

Zestaw z jednym monitorem wtynkowym	W19011/127
Zestaw z jednym monitorem natynkowym	W19011/227
Zestaw z dwoma monitorami wtynkowymi	W19012/127
Zestaw z dwoma monitorami natynkowymi	W19012/227