

**Monitor**

typ: monochromatyczny
zasilanie: 90-240 V AC
ekran: 4"

Kamera:

zasilanie: 12 V DC
przetwornik: CCD 1/3"
czułość: 1 Lx
kąt widzenia:
 poziomo 74°
 pionowo 55°

Zestawy wideodomofonowe KOCOM przeznaczone są głównie do użytkowania w domkach jednorodzinnych.

Zestaw składa się z:

- kasety rozmównej z jednym przyciskiem wywołania, wyposażonej w kamerę CCD, oświetlacz z diodami emitującymi podczerwień, głośnik i mikrofon.
- monitora o płaskiej konstrukcji przeznaczonego do powieszenia na ścianie lub postawienia na biurku, z ekranem o przekątnej 4 cale i słuchawką do prowadzenia rozmowy. Monitor ma regulację kontrastu i jasności obrazu, głośności wywołania, wbudowany zasilacz sieciowy oraz przycisk podglądu i przycisk do otwierania drzwi podający napięcie z zewnętrznego zasilacza na elektrozaczep (elektrozaczepu i zasilacza nie ma w komplecie).

W sprzedaży znajdują się dwa typy zestawów:

- KVM-602FFA składający się z jednego monitora i jednej metalowej, podtynkowej kasety rozmównej. Do połączenia kasety rozmównej z monitorem potrzeba 2 przewodów (2 x 0,35 mm² przy odległości do 50 m) lub jednego koncentrycznego (75 Ω przy odległości 50 do 100 m). Ponadto potrzebne są jeszcze 2 przewody do przyłączenia elektrozaczepu.
- KVM-604FSC składający się z jednego monitora i jednej kasety rozmównej w plastikowej obudowie do mocowania natynkowego lub podtynkowego. Zestaw ten umożliwia rozbudowę o dodatkowe dwa monitory typu KVM-604. Do połączenia kasety rozmównej z monitorem potrzeba 4 przewodów (4 x 0,35 mm² przy odległości do 50 m) lub 2 przewodów i koncentryka 75 Ω przy odległości 50 do 100 m. Do podłączenia elektrozaczepu potrzebne są jeszcze dwa przewody.