

MODUŁ MLX-11



Przeznaczenie

Moduł MLX-11 służy do ustawienia kodu instalatora w domofonach cyfrowych CD-2502, CD-3100 i CD-2600 na wartość 5555. Kod ten jest niezbędny do zmiany parametrów pracy domofonu, kodów zamka i rejestrowania kluczy elektronicznych. Moduł pozwala instalatorowi odzyskać kontrolę nad domofonem w przypadku, kiedy poprzedni instalator zmienił oryginalny kod. Moduł zmienia tylko kod instalatora, wszystkie parametry pracy domofonu, kody zamka i zarejestrowane klucze pozostają niezmienione. Po użyciu modułu instalator może ustawić własny kod instalatora. Moduł posiada gniazdo, w którym można umieścić pamięć EEPROM 24C64 i używać go do przenoszenia danych tak, jak moduł MLX-01.

Sposób działania.

Działanie modułu jest bardzo proste- wystarczy umieścić go w gnieździe centrali domofonowej lub w panelu zewnętrznym domofonu CD-2600 i zaczekać ok. 8s. Zmiana kodu instalatora jest sygnalizowana przez dwie diody LED. Moduł zasilany jest z systemu domofonowego, dlatego operację tę trzeba wykonać przy włączonym zasilaniu systemu domofonowego.

Dane techniczne

Wymiary: 52x21x10mm
Zasilanie: 5VDC/10mA