

## ZASILACZ PSY1504000 (ZI-15V/4A)



### Przeznaczenie

Stabilizowany, impulsowy zasilacz sieciowy 15V DC/4A. Zasilacz wyposażony jest w oryginalny kabel z wtyczką do podłączenia do sieci elektrycznej. Zasilacz wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarciami. Zasilacz nie posiada bezpieczników topikowych, które mogłyby być wymienione przez użytkownika.

W cyfrowych systemach domofonowych zasilacz wykorzystywany jest do zasilania rozdzielacza CVR-2 oraz podłączonych do niego monitorów. Do jednego rozdzielacza można podłączyć maksymalnie 4 monitory.

### Powiązane urządzenia

CVR-2  
MVC-6850  
MVC-8051  
MVC-8151  
MVC8251

### Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	100...240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu:	0,6A max.
Napięcie wyjściowe:	15V DC $\pm$ 5%
Prąd wyjściowy:	4A max.
Zniekształcenia i szумы:	150mVp-p
Opóźnienie po włączeniu:	3s
Temperatura pracy:	0...40°C
Wilgotność względna:	10...90%
Wymiary:	116x52x33 mm
Długość przewodu wyj.:	1,8m

