



Wymiary:	160 X 140 X 60
Masa:	200g
Napięcie zasilania	12V/0,6A
Maksymalny prąd dostarczany z wyjścia układu oświetlenia kasety rozmównej	0,2A
Kolory:	
czarny-	.../6

Kasety elektroniczne KE-8 są przeznaczone do instalacji domofonowych wieloprzewodowych zarówno z łącznością wewnętrzną jak i bez.

Kasety zawierają generator wywołania uruchamiany tylko w chwili wywołania i przekaźnik do zafaczenia zacisku elektromagnetycznego. Umożliwiają regulację wzmocnienia sygnału niezależnie do kasety rozmównej i do unifonu. Wyposażone są w śrubowe listwy zaciskowe ułatwiające montaż. Kasety zasilane są z zewnętrznego transformatora o napięciu wyjściowym 12V przy prądzie 0,6A. Kasety posiadają możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł MB-1 umożliwiający współpracę z dwiema bramami oraz moduły diodowe umożliwiające wywołanie kilku (dwóch do czterech) unifonów z łącznością wewnętrzną jednym przyciskiem kasety rozmównej.

Kasety mogą być wyposażone w jednoobwodowy układ alarmowy do zabezpieczenia np. drzwi garażu lub warsztatu (oznaczona literą A w numerze katalogowym np. KE-8/1A). Litera S w numerze oznacza kasetę przystosowaną do instalacji 3+n przewodowej.

Odmiany kaset:

- kasetę do instalacji domofonowych 5+n przewodowych z łącznością wewnętrzną, trzy niezależne regulacje wzmocnienia, regulacja barwy dźwięku generatora wywołania, dwa rodzaje tonów wywołania (np. rozróżnienie drzwi – brama)KE-8/1
- kasetę do instalacji domofonowych 4+n i 5+n przewodowych bez łączności wewnętrznej, dwie regulacje wzmocnienia, także do instalacji 5+n z blokadą podsłuchuKE-8/2
- kasetę jak KE-8/1 dodatkowo współpracującą z unifonami wyposażonymi w moduł blokady podsłuchuKE-8/3

RODZINA KASET ELEKTRONIKI KE

Typ kasety	Liczba przewodów				Funkcje			Odpowiednik	Regulacja kasety				Regulacja wzmocnienia		Uwagi	
	2p	4p 3+N	5p 4+N	6p 5+N	ł.w.	b.p.	al.		Wzmocnienie			częst. wyw.	uf	kr		
									kr-uf	uf-kr	uf-uf					
KE-1/M			+	+					+	+						płytki
KE-5/2		+	+	+					+	+						płytki z trafo
KE6			+	+	+			KE-8/1		+						
KE-6/1			+	+	+		+	KE-8/1A		+						
KE-6/2			+	+				KE-8/2		+						
KE-6/2K			+	+				KE-8/2		+						kołki lutownicze
KE-7/1	+				+	+							+	+		2 uf., 2 przyc.
KE-7/3	+				+	+							+	+		2 uf., 1 przyc.
KE-7/5	+				+	+							+	+		4 uf., 2 przyc.
KE-7/7	+				+								+	+		1 uf., 1 przyc.
KE-8/1			+	+	+			KE-6	+	+	+	+				
KE-8/1S		+	+	+	+				+	+	+	+				
KE-8/1A			+	+	+		+	KE-6/1	+	+	+	+				
KE-8/1SA		+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				
KE-8/2			+	+			+	KE-6/2	+	+						
KE-8/2S		+	+	+			+		+	+						
KE-8/2A			+	+			+		+	+						
KE-8/2SA		+	+	+			+		+	+						
KE-8/3		+	+	+			+		+	+	+	+	+			
KE-9/4		+	+	+	+	+		KE-8/1, 2, 3	+	+	+	+				obudowa DIN

Skróty oznaczają:

ł.w. – łączność wewnętrzna; b.p. – blokada podsłuchu; al. – alarm; uf. – unifon; k.r. – kasetka rozmówna;
pł. – płytka drukowana; br. – brama