

SYSTEM DOMOFONOWY Z ŁĄCZNOŚCIĄ SĄSIEDZKĄ

D10



OPIS URZĄDZENIA

System zapewnia łączność wewnętrzną pomiędzy dwoma niezależnymi urządzeniami domofonowymi, zamontowanymi np. w dwóch sąsiednich domach, w domku bliźniaku itp. Każde z urządzeń domofonowych zapewnia dwukierunkową łączność pomiędzy kasetą rozmówną a unifonami, oraz łączność wewnętrzną między unifonami. Sygnałem wywołania wewnętrznego o innym tonie niż sygnał wywołania z kasety rozmównej automatycznie odłącza się kasetę. W trakcie łączności wewnętrznej między unifonami możliwe jest wywołanie unifonu z kasety rozmównej. Unifony umożliwiają zdalne otwieranie drzwi.

W celu nawiązania łączności z sąsiadami należy na dowolnym unifonie nacisnąć odpowiedni przycisk (oznaczony na schemacie 8.S). Wówczas odłączy się kasetka rozmówna naszego domofonu i pojawi się sygnał wywołania we wszystkich unifonach sąsiada. Po podniesieniu słuchawki sąsiad powinien nacisnąć na chwilę przycisk 8.S w celu odłączenia własnej kasety rozmównej, a następnie prowadzić rozmowę.

OPIS FUNKCJI

- łączność dwukierunkowa pomiędzy kasetą rozmówną a unifonem
- łączność dwukierunkowa wewnętrzna w każdym z dwóch unifonów
- łączność dwukierunkowa pomiędzy dwoma domofonami
- selektywne wywołanie wewnętrzne sygnałem o innym tonie niż wywołanie z kasety rozmównej
- otwieranie drzwi przyciskiem każdego unifonu
- wywołanie z kasety rozmównej także unifonu zajętego łącznością wewnętrzną
- system nie zapewnia blokady podsłuchu

Oznaczn.	Nr katalog.	Nazwa	Szt.	Uwagi
1	LT11/...	Unifon	N	ilość unifonów zależy od ilości przycisków łącz. wew. (8.1.....8.n)
2	Kaseta rozmówna	1	Dowolna kasetka firm LASKOMEX, IMPULS, FIMPRO, URMET
3	P1	Puszka instalacyjna	N	Ilość wg uznania instalatora
4	30.1	Elektrozaczep	1	Typ zależny od sposobu montażu
5	KE 9/4	Kaseta elektroniki	1	Kaseta KE 9/4
6	TR	Transformator zasilający	1	Zgodnie z zaleceniami producenta

