

ZASILACZ PSY1504000 (ZI-15V/4A)



Stabilizowany, impulsowy zasilacz sieciowy 15V DC/4A. Zasilacz wyposażony jest w oryginalny kabel z wtyczką do podłączenia do sieci elektrycznej. Zasilacz wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarcieniem. Zasilacz nie posiada bezpieczników topikowych, które mogłyby być wymienione przez użytkownika. W cyfrowych systemach domofonowych zasilacz wykorzystywany jest do zasilania rozdzielacza CVR-2 oraz podłączonych do niego monitorów. Do jednego rozdzielacza można podłączyć maksymalnie 4 monitory.

Powiązane urządzenia

- CVR-2
- MVC-6850
- MVC-8051
- MVC-8151
- MVC8251

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	100...240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu:	0,6A max.
Napięcie wyjściowe:	15V DC \pm 5%
Prąd wyjściowy:	4A max.
Zniekształcenia i szumy:	150mVp-p
Opóźnienie po włączeniu:	3s
Temperatura pracy:	0...40°C
Wilgotność względna:	10...90%
Długość przewodu wyj.:	1,8m

